



Мини модульная станция ММН3000 ТВ модуляторы

Преобразует сигнал изображения и звука в однополосный ВЧ сигнал соответствующего ТВ канала с моно, А2 стерео или стерео NICAM 728 звуком.

- стабилизация уровня выходного сигнала
- кварцевая стабилизация частоты
- высокая чистота спектра
- разъемы:
видео/аудио, вход – 15 Sub-D гнездо

- mt310**
однополосный модулятор,
стандарт В/Г/И/Д/К/Л
- mt310C**
однополосный модулятор,
стандарт В/Г/Д/К/стерео А2
- mt310N**
однополосный модулятор,
стандарт В/Г/Д/К/стерео NICAM 728



Технические характеристики

Т И П		mt310	mt310C	mt310N
Номер заказа		13819	13820	13869
ТВ стандарт		В/Г/Д/К/И/Л	В/Г/Д/К/стерео А2	В/Г/Д/К/стерео NICAM
Частотный диапазон		110–862 MHz		
Вход видео	частотный диапазон	20 Hz – 6 MHz		
	уровень/импеданс	1 V ± 3 dB/75 Ω		
Вход аудио	частотный диапазон	20 Hz – 15 kHz		
	уровень/импеданс	775 mV/10 kΩ		
ВЧ выход	уровень/импеданс	100 dBμV/75 Ω		
Частота звуковой поднесущей		5.5 MHz, 6.0 MHz, 6.5 MHz	стерео А2*	стерео NICAM 728**
Коэффициент отражения		≥ 14 dB		
Пределы регулирования выходного уровня		0 ÷ -10 dB		
Отношение сигнал/шум, взвешенный		> 57 dB		
Отношение А/V		12/16 dB		
Регулирование аудио уровня		+ 6 ÷ -6 dB с шагом 2 dB		
IMD2/IMD3 уровень помех		< -60 dB		
Потребление тока		5.5 V 0.63 A	5.5 V 0.67 A	5.5 V 0.85 A
Диапазон рабочих температур		0° ÷ + 50° C		
Габариты/Вес (в упаковке)		45x115x220.5 mm/0.38 kg		

* вторая частота звуковой поднесущей 5.742 MHz В/Г/стерео А2; 6.257 MHz Д/К/стерео А2

** вторая частота звуковой поднесущей 5.85 MHz В/Г, Д/К/стерео NICAM 728

pr. переключается программным путем